Kod produktu: EFM0.3X(H)X-0-jB-K2-14F357

Elektryczny napęd obrotowy TYP EFM0.3/5/8 (X) przesterowanie kluczem 230 VAC EFM0.3X (H)X-0-jB-K2-14F357 RQS

Elektryczny napęd obrotowy TYP EFM0.3/5/8 (X) przesterowanie kluczem 230 VAC EFM0.3X(H)X-0-jB-K2-14F357 RQS

Charakterystyka:

- Moment obrotowy: 35 - 80 Nm
- Kąt obrotu: 0°-90°
- Temperatura otoczenia: -25°C do + 70°C
- Wilgotność: ≤95%RH
- Zasilanie: 230 VAC/ 24 VDC / AC
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Rodzaj pracy: wg. PN-EN 15714-2 S2 – 15min ON/OFF / S4-50% MODULOWANY
- Sygnał sterujący: ON/OFF lub modulowany (4-20mA / 2 – 10V / 0 - 10 V)
- Klasa izolacji, stopień ochrony: F, IP67
- Przyłącze elektryczne: dławik kablowy PG13,5

- Przyłącze montażowe: flansza wg. ISO5211, kwadrat wg. DIN3337
- Przesterowanie ręczne: wersja (X) klucz 8mm, wersja (H) koło ręczne
- Wskazanie pozycji: wizualny wskaźnik położenia, 4 wyłączniki krańcowe (2xsygnałowe, 2x drogowe)
- Materiał obudowy: korpus aluminiowy malowany proszkowo, śruby: stal nierdzewna, przekładnia: stal stopowa
- Grzałka antykondensacyjna: 10 W
- Opcje: stopień ochrony IP68, klasa izolacji H, sterowanie lokalne bez wyświetlacza, Failsafe bateryjny (dla zasilania 24 VDC/AC), rodzaj pracy S4-75% MODULOWANY
- A: 165 mm
- B: 150 mm
- C: 82 mm
- G: 11 mm
- H: 20 mm
- JX4 x długość śruby: M5x10/M6x12/M8x16
- Waga: 3 kg
- Moc: 10 W
- Czas przesterowania: 8 s
- ISO5211: F03/05/07
- Moment obrotowy: 35 Nm
- Sygnał sterujący: ON/OFF